

特點

- 全台首發WAN/LAN自動辨識技術，不分網路孔任你接
- 鑽石級WiFi安全鎖+密碼，雙層防護，只知道密碼也連不上WiFi
- 802.11ac極速同步雙頻，無線速度達AC1200
- Beamforming訊號雷達技術，訊號自動追蹤設備
- 內建1組MOD專用埠，佈線簡單免設定
- 支援IPv6新一代通訊協議
- 超強4支全向性天線，全方位覆蓋
- 提供WiFi時間管理，家長好放心
- 提供路由器、橋接、無線訊號延伸等模式。
- QoS頻寬管理，針對IP進行流量控管
- 桌上/壁掛兩用，好方便



升級版

型號 / 品名	A700R / AC1200 無線分享器
BSMI / NCC認證	D3A682 / CCAP19LP3220T0
國際條碼	6952887470022
連接埠	10/100Mbps 連接埠 x 5 (LAN 1為MOD專用埠)
網路晶片	RTK
WLAN調變方案	BPSK,QPSK,CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
有線傳輸速度	10/100Mbps
無線傳輸標準	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b, IEEE 802.11a
無線頻段(台灣地區)	2.4GHz : 1~11 / 5GHz : 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157,161
無線傳輸速度	5GHz 11ac : 最高達867Mbps / 2.4GHz 11n : 最高達300Mbps
無線傳輸最大功率(dBm)	2.4GHz < 20 dBm / 5GHz < 20 dBm
無線加密/安全	WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption
天線功率(dBi)	5dBi天線 x 4
天線類型	固定式全向性天線 (2.4GHz x 2, 5GHz x 2)
進階功能	WiFi安全鎖·橋接(AP) / 無線中繼 / WISP · 訪客網路·DMZ / DDNS · QoS頻寬管理·WiFi上網時間管理·NAT / 防火牆 / 遠端管理
LED指示燈號	電源指示燈 x 1, WiFi安全鎖 x 1, 5GHz指示燈 x 1, 2.4GHz指示燈 x 1, 網路連接埠指示燈 x 5
按鈕	WiFi安全解鎖鍵 x 1 (此功能預設為關閉) · RST恢復原廠設定值鍵 x 1
外接式電源供應器	輸出 DC9V/0.8A · 輸入 AC100~240V
產品尺寸(長x寬x高)	17.4 x 12.8 x 2.6 cm (不含天線)
包裝內容	A700R 產品本體 x 1 · 外接式電源供應器 x 1 網路線 x 1 · 快速安裝手冊 x 1